

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

Terra NV4

I. / 8. 11. 2021



CZ

SK

EN

Obsah / Content

Česky.....	3
Slovensky	17
English.....	31

CZ

SK

EN

Obsah

Upozornění!	4
Popis zařízení – chytrá zásuvka.....	5
Instalace a párování.....	5
LED	7
Funkce.....	8
Nastavení.....	9
Spolupráce s Google Home	9
Spárování s Amazon Alexa	10
Další funkce	11

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali EVOLVEO Terra NV4. Věříme, že Vám chytrá zásuvka bude sloužit k vaší plné spokojenosti.

Upozornění!

- Nepřipojujte žádné zařízení, které by mohlo překročit maximální hodnoty zařízení.
- Děti mohou používat zařízení jen pod dohledem dospělých.
- Nerozebírejte ani neopravujte zařízení. Využijte autorizovaný servis.
- Uschovávejte obalový materiál mimo dosah dětí. Může dojít k udušení.
- Nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Nevystavujte přímému slunečnímu svítu.
- Ochrana krytí IP44 zajišťuje odolnost proti stříkající vodě a prachu.

Popis zařízení – chytrá zásuvka

Název výrobku	EVOLVEO Terra NV4
Produktové číslo	Terra-NV4
Napájení	Ze sítě
Pracovní napětí	230V~/50Hz
Maximální zátěž	16A, 3680W
Připojení	Wi-Fi 2.4GHz
Stupeň krytí	IP44, venkovní užití
Pracovní teploty	-15 – 35°C

Instalace a párování

- Připojte se mobilním telefonem k Wi-Fi síti.
- Z Google Play nebo z Apple Store si do mobilního telefonu stáhněte



aplikaci **Tuya Smart Life** (dále jen „Tuya“).

- Noví uživatelé se musí zaregistrovat a vytvořit si nový účet. Uživatelé, kteří už účet mají, se mohou přihlásit do aplikace Tuya.
- Připojte chytrou zásuvku do sítě v blízkosti routeru. Později můžete pozici v dosahu WiFi změnit.

Poznámka: Zásuvka podporuje jen 2.4GHz síť. Pokud váš router podporuje 2.4GHz i 5GHz síť, zvolte 2.4GHz.

- Krátce zmáčkněte tlačítko na zásuvce. Modré LED světlo se rozsvítí, čímž indikuje, že je zařízení zapnuto.
- Podržte tlačítko přibližně 10 vteřin. LED světlo se rozblíká. Zásuvka se uvede do továrního nastavení a je připravena na spárování.
- V aplikaci Tuya vyberte „+“ v pravém horním rohu obrazovky a zvolte **„Zásuvka (Wi-Fi)“**.

- Vyberte 2.4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo pro připojení do sítě.
- Po úspěšném přidání zásuvky vyberte tlačítko „**Další**“.
- V pravém horním rohu vyberte "**EZ Mode**"
- Po volitelném přejmenování vyberte „**Dokončit**“ v pravém horním rohu.

Jednotlivé kroky se mohou při aktualizacích aplikace Tuya mírně lišit.

LED

Modré světlo svítí	Zásuvka je zapnutá
Modré světlo nesvítí	Zásuvka je vypnutá
Modré světlo rychle bliká	Resetováno / Připraveno pro spárování
Modré světlo bliká pomalu, dokud se nevypne	Nastavení bylo úspěšné

Poznámka: Každé zařízení může být spárováno pouze s jedním účtem. Pokud chce zásuvku používat na více zařízeních, sdílejte zařízení prostřednictvím aplikace Tuya.

Funkce

Vyberte funkci „Odpočet“, „Plán“, „Oběžník“, „Náhodně“, nebo „Automaticky“ podle toho, která vyhovuje vašim potřebám.

Odpočet: Zařízení se vypne, nebo zapne po uběhnutí nastaveného času.

Plán: Zařízení se vypne, nebo zapne ve vámi vybraný čas a den.

Cyklovač: Zařízení se zapne (začátek trvání) a vypne (konec trvání) opakovaně po nastavenou dobu.

Náhodně: Pokud je nastavený časový interval roven, nebo více než 1 hodina, zásuvka se zapne v rozmezí 2-30 minut po začátku nastavené časomíry a vypne se v rozmezí 2-30 minut před koncem nastavené časomíry.

Pokud je nastavená časomíra menší, než 1

hodina, opožděné zapnutí je 2-X minut a opožděné vypnutí 2-X minut.

(X= (časový interval / 2) -2)

Příklad: Nastavíte začátek časomíry na 8:00 a konec na 8:30. Zařízení se náhodně zapne v časovém rozmezí 8:02 - 8:13. Zařízení se náhodně vypne v časovém rozmezí 8:17 - 8:28.

Nastavení

Historie užívání: Zobrazení, kdy byl produkt zapnut / vypnut.

Stav relé (Zapnuto/Vypnuto): Výběrem „**Vypnuto**“ zařízení zůstane vypnuto po výpadku proudu, i za případu, že proud v domácnosti opět naskočí.

Stav relé je automaticky nastaven na „Vypnuto“

Spolupráce s Google Home

Otevřete svou aplikaci Google Home a v Home Control vyberte „Smart Life“. Pro

úspěšné spárování zadejte správné přihlašovací údaje. Vaše zařízení bude zobrazeno v seznamu Home Control.

Spárování s Amazon Alexa

- Propojte Tuya účet s Alexou.
- Otevřete aplikaci Alexa, v menu vyberte „Skills“ a vyhledejte „Smart Life“. Po vybrání „Smart Life“ klepněte na „Enable“ pro povolení dovedností Smart Life.
- Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku. Zadejte správné přihlašovací údaje ke svému Tuya účtu. Následovně vyberte „Link Now“ pro propojení účtů.
- Ovládejte své zařízení
- Rozpoznejte zařízení: Echo nejprve potřebuje vaše zařízení rozpoznat před tím, než jej budete moci ovládat. Řekněte svému Echu „Alexa, discover devices.“ Echo rozpozná zařízení, která již byla přidána v aplikaci Smart

Life. Alternativou pro rozpoznání nového zařízení je výběr tlačítka „discover devices“.

- Rozpoznaná zařízení budou zobrazena v seznamu.

Poznámka: Kdykoli svému zařízení změňte jméno v aplikaci Smart Life, bude muset Echo zařízení znovu objevit.

Další funkce

Ikonka tužky: Změna pojmenování zařízení

Sdílet zařízení: Nasdílí zařízení se členy domácnosti. Vložte přihlašovací jméno člena domácnosti v aplikaci Tuya.

Vytvořit skupinu: Zařízení ve stejné skupině mohou být ovládány zároveň.

Často kladené dotazy -FAQ

1. *Co mám udělat, když nejde zařízení vypnout nebo zapnout?*

Ujistěte se, že jsou vaše mobilní zařízení a zásuvka připojeny do stejné WiFi sítě.

Ujistěte se, že zařízení připojená do zásuvky jsou zapnuta.

2. Co mám udělat, když se mi nepodařilo zásuvku spárovat?

- 1) Zkontrolujte, jestli zařízení napájeno proudem.
- 2) Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k 2.4GHz WiFi síti.
- 3) Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu WiFi, nebo zásuvku přesuňte na jiné místo.
- 4) Zkontrolujte své internetové připojení. Ujistěte se, že router pracuje tak jak má.
- 5) Pokud router umožňuje 2.4GHz i 5GHz signál, vyberte 2.4GHz a poté přidejte zásuvku.
- 6) Povolte routeru funkci vysílání. Nakonfigurujte šifrovací metodu jako WPA2-PSK a autorizační typ jako AES, nebo obojí nastavte na „automaticky“.
- 7) Zkontrolujte, zda není WiFi signál rušen, nebo přemístěte zařízení na jinou pozici se silnějším signálem.
- 8) Zkontrolujte, zda zařízení připojená k routeru dosahují limitu. Zkuste prosím vypnout některé funkce na zařízeních využívajících WiFi a zkuste zásuvku znovu připojit.
- 9) Zkontrolujte, zda je funkce bezdrátového

MAC filtrování zapnutá. Odeberte zařízení ze seznamu filtrovaných a ujistěte se, že roter nezakazuje užívání připojení chytrých zařízení.

10) Ujistěte se, že jste do aplikace správně zadali heslo pro připojení k WiFi síti.

11) Ujistěte se, že je zařízení připraveno k párování: Modrá kontrolka bliká rychle (dvakrát za vteřinu) pro mód rychlého připojení, bliká pomalu (jednou za dvě vteřiny) pro mód připojení přes Acces Point.

12) Opakujte proces konfigurace aplikace.

13) Uvedte zásuvku do továrního nastavení a zkuste ji znovu spárovat.

Technická podpora

Nejprve si přečtěte „FAQ - Často kladené otázky“, nebo kontaktujte technickou podporu EVOLVEO:

www.evolveo.cz/helpdesk/

Záruka se **NEVZTAHUJE** při

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl v EVOLVEO Terra NV4 nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto

výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Prohlášení o shodě

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Terra NV4 je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na <https://ftp.evolveo.com/CE/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr /
Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /
Producător

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny
bez předchozího upozornění.

Obsah

Upozornenie!	18
Opis zariadenia – inteligentná zásuvka ...	19
Inštalácia a párovanie	19
LED	21
Funkcie	22
Nastavenie	23
Spolupráca s Google Home	23
Spárovanie s Amazon Alexa	24
Ďalšie funkcie	25

SK

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali EVOLVEO Terra NV4. Veríme, že Vám inteligentná zásuvka bude slúžiť k vašej plnej spokojnosti.

Upozornenie!

- Nepripájajte žiadne zariadenie, ktoré by mohlo prekročiť maximálne hodnoty zariadenia.
- Deti môžu používať zariadenie len pod dohľadom dospelých.
- Nerozoberajte ani neopravujte zariadenie. Využite autorizovaný servis.
- Uschovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Môže dôjsť k uduseniu.
- Nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Ochrana krytia IP44 zaisťuje odolnosť proti striekajúcej vode a prachu.

Opis zariadenia – inteligentná zásuvka

Názov výrobku	EVOLVEO Terra NV4
Produktové číslo	Terra-NV4
Napájanie	Zo siete
Pracovné napätie	230V~/50Hz
Maximálna záťaž	16A, 3680W
Pripojenie	Wi-Fi 2.4GHz
Stupeň krytia	IP44, vonkajšie použitie
Pracovné teploty	-15 – 35°C

Inštalácia a párovanie

- Pripojte sa mobilným telefónom k Wi-Fi sieti.
- Z Google Play alebo z Apple Store si do mobilného telefónu stiahnite



aplikáciu **Tuya Smart Life** (ďalej len „Tuya“).

- Noví používatelia sa musia zaregistrovať a vytvoriť si nový účet. Používatelia, ktorí už účet majú, sa môžu prihlásiť do aplikácie Tuya.
- Pripojte inteligentnú zásuvku do siete v dosahu vašej Wi-Fi siete.

Poznámka: Zásuvka podporuje len 2.4GHz sieť. Ak váš router podporuje 2.4GHz aj 5GHz sieť, zvolte 2.4GHz.

- Krátko stlačte tlačidlo na zásuvke. Modré LED svetlo sa rozsvieti, čím indikuje, že je zariadenie zapnuté.
- Podržte tlačidlo približne 10 sekúnd. LED svetlo sa rozbliká. Zásuvka sa uvedie do továrenského nastavenia a je pripravená na spárovanie.
- V aplikácii Tuya vyberte „+“ v pravom hornom rohu obrazovky a zvolte „**Zásuvka (Wi-Fi)**“.

- Vyberte 2.4GHz Wi-Fi sieť a zadajte heslo pre pripojenie do siete.
- Po úspešnom pridaní zásuvky vyberte tlačidlo „**Ďalší**“.
- V pravom hornom rohu vyberte "**EZ Mode**"
- Po voliteľnom premenovaní vyberte „**Dokončiť**“ v pravom hornom rohu.

Jednotlivé kroky sa môžu pri aktualizáciách aplikácie Tuya mierne líšiť.

LED

Modré svetlo svieti	Zásuvka je zapnutá
Modre svetlo nesvieti	Zásuvka je vypnutá
Modré svetlo rýchlo bliká	Resetované / Pripravené na spárovanie
Modré svetlo bliká pomaly, pokiaľ sa nevypne	Nastavenie bolo úspešné

Poznámka: Každé zariadenie môže byť spárované len s jedným účtom. Ak chcete zásuvku používať na viacerých zariadeniach, zdieľajte zariadenie prostredníctvom aplikácie Tuya.

Funkcie

Vyberte funkciu „Odpočet“, „Plán“, „Obežník“, „Náhodne“, alebo „Automaticky“ podľa toho, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Odpočet: Zariadenie sa vypne alebo zapne po ubehnutí nastaveného času.

Plán: Zariadenie sa vypne alebo zapne vo vami vybraný čas a deň.

Cyklovač: Zariadenie sa zapne (začiatok trvania) a vypne (koniec trvania) opakovane po nastavenú dobu.

Náhodne: Ak je nastavený časový interval rovný alebo viac než 1 hodina, zásuvka sa zapne v rozmedzí 2-30 minút po začiatku nastavenej časomierey a vypne sa v rozmedzí 2-30 minút pred koncom nastavenej časomierey.

Ak je nastavená časomiera menšia, než

1 hodina, oneskorené zapnutie je 2-X minút a oneskorené vypnutie 2-X minút.

(X= (časový interval / 2) -2)

Príklad: Nastavíte začiatok časomierey na 8:00 a koniec na 8:30. Zariadenie sa náhodne zapne v časovom rozmedzí 8:02 - 8:13. Zariadenie sa náhodne vypne v časovom rozmedzí 8:17 - 8:28.

Nastavenie

História používania: Zobrazenie, kedy bol produkt zapnutý / vypnutý.

Stav relé (Zapnuté/Vypnuté): Výberom „**Vypnuté**“ zariadenie zostane vypnuté po výpadku prúdu, aj v prípade, že prúd v domácnosti opäť naskočí.

Stav relé je automaticky nastavený na „Vypnuté“

Spolupráca s Google Home

Otvorte svoju aplikáciu Google Home a v Home Control vyberte „Smart Life“. Pre

úspešné spárovanie zadajte správne prihlasovacie údaje. Vaše zariadenie bude zobrazené v zozname Home Control.

Spárovanie s Amazon Alexa

- Prepojte Tuya účet s Alexou.
- Otvorte aplikáciu Alexa, v menu vyberte „Skills“ a vyhľadajte „Smart Life“. Po zvolení „Smart Life“ ťuknite na „Enable“ pre povolenie schopností Smart Life.
- Budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku. Zadajte správne prihlasovacie údaje ku svojmu Tuya účtu. Následne vyberte „Link Now“ pre prepojenie účtov.
- Ovládajte svoje zariadenie
- Rozpoznajte zariadenie: Echo najprv potrebuje vaše zariadenie rozpoznať pred tým, než ho budete môcť ovládať. Povedzte svojmu Echu „Alexa, discover devices.“ Echo rozpozná zariadenia, ktoré už boli pridané

v aplikácii Smart Life. Alternatívou pre rozpoznanie nového zariadenia je výber tlačidla „discover devices“.

- Rozpoznané zariadenia budú zobrazené v zozname.

Poznámka: Kedykoľvek svojmu zariadeniu zmeníte meno v aplikácii Smart Life, bude musieť Echo zariadenie znovu objaviť.

Ďalšie funkcie

Ikonka ceruzky: Zmena pomenovania zariadenia

Zdieľať zariadenie: Nazdieľa zariadenie s členmi domácnosti. Vložte prihlasovacie meno člena domácnosti v aplikácii Tuya.

Vytvoriť skupinu: Zariadenia v rovnakej skupine môžu byť ovládané zároveň.

Často kladené otázky -FAQ

1. Čo mám urobiť, keď nejde zariadenie vypnúť alebo zapnúť?

Uistite sa, že sú vaše mobilné zariadenie a zásuvka pripojené do rovnakej WiFi siete.

Uistite sa, že zariadenia pripojené do zásuvky sú zapnuté.

2. Čo mám urobiť, keď sa mi nepodarilo zásuvku spárovať?

- 1) Skontrolujte, či je zariadenie napájané prúdom.
- 2) Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2.4GHz WiFi sieti.
- 3) Skontrolujte, či je zariadenie v dosahu WiFi alebo zásuvku presuňte na iné miesto.
- 4) Skontrolujte svoje internetové pripojenie. Uistite sa, že router pracuje tak ako má.
- 5) Ak router umožňuje 2.4GHz aj 5GHz signál, vyberte 2.4GHz a potom pridajte zásuvku.
- 6) Povoľte routeru funkciu vysielania. Nakonfigurujte šifrovaciu metódu ako WPA2-PSK a autorizačný typ ako AES, alebo oboje nastavte na „automaticky“.
- 7) Skontrolujte, či nie je WiFi signál rušený, alebo premiestnite zariadenie na inú pozíciu so silnejším signálom.
- 8) Skontrolujte, či zariadenia pripojené k routeru dosahujú limit. Skúste prosím vypnúť niektoré funkcie na zariadeniach využívajúcich WiFi a skúste zásuvku znovu pripojiť.
- 9) Skontrolujte, či je funkcia bezdrôtového

MAC filtrovania zapnutá. Odoberte zariadenia zo zoznamu filtrovaných a uistite sa, že router nezakazuje používanie pripojenia inteligentných zariadení.

10) Uistite sa, že ste do aplikácie správne zadali heslo pre pripojenie k WiFi sieti.

11) Uistite sa, že je zariadenie pripravené na párovanie: Modrá kontrolka bliká rýchlo (dvakrát za sekundu) pre mód rýchleho pripojenia, bliká pomaly (raz za dve sekundy) pre mód pripojenia cez Acces Point.

12) Opakujte proces konfigurácie aplikácie.

13) Uved'te zásuvku do továrenského nastavenia a skúste ju znovu spárovať.

Technická podpora

Najprv si prečítajte „FAQ - Často kladené otázky“, alebo kontaktujte technickú podporu EVOLVEO:

www.evolveo.sk/helpdesk/

Záruka sa **NEVZŤAHUJE** pri

- použítí prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol v EVOLVEO Terra NV4 nainštalovaný, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätie, atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou



Likvidácia

Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie

a akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu po ukončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



Vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO Terra NV4 je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušným k tomuto typu prístroja.

Kompletný text Vyhlásenia o zhode je môžete nájsť na <https://ftp.evolveo.com/CE/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoSK

Dovozca / Dovozce / Importer / Importör /
Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobca / Výrobce / Manufacturer / Gyártó /
Producător

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a špecifikácia zariadenia môžu byť
zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.

Contents

Warning!	32
Device description.....	33
Installation and pairing	33
LED	35
Functions	36
Settings.....	37
Compatible with Google Home.....	37
Pairing with Amazon Alexa.....	38
More functions	39

Dear Customer, thank you for choosing EVOLVEO Terra NV4. We believe that the smart electric socket will serve you well.

Warning!

- Do not connect any device that could exceed the maximal values of the device.
- Children can use the device under the supervision of an adult.
- Do not disassemble or try to repair the device. Use the authorized service.
- Keep the packaging material out of the reach of children. Choking hazard.
- Do not throw in the municipal waste.
- Do not expose to direct sunlight.
- IP44 Protection ensures resistance to splashing water and dust.

Device description – smart electric socket

Product name	EVOLVEO Terra NV4
Product number	Terra-NV4
Power supply	From electrical grid
Working voltage	230V~/50Hz
Maximal electrical load	16A, 3680W
Connection	Wi-Fi 2.4GHz
IP rating	IP44, outdoor use
Working temperatures	-15 – 35 °C

Installation and pairing

- Connect your phone to Wi-Fi network.
- From Google Play or Apple Store download the **Tuya Smart Life app**



(hereinafter “Tuya”) to your mobile phone.

- New users need to register and create a new account. Users who have an account can sign in the Tuya app.
- Plug the smart electric socket to electrical grid within reach of your WiFi network.

Note: The socket supports 2.4GHz network only. If your router supports both 2.4GHz and 5GHz network, please choose 2.4GHz.

- Shortly press the button on the electrical socket. The blue LED goes on and indicates that the device is turned on.
- Press and hold the button for 10 seconds. LED starts flashing. The electrical socket is reset to the factory setting and is ready for pairing.
- Select “+” in the Tuya app and in the right upper corner select “**Socket**”

(Wi-Fi)".

- Choose 2.4GHz Wi-Fi and enter password to connect to the network.
- After successful connecting of the socket, select "**More**".
- Select "**EZ Mode**" in the upper right corner
- The renaming is optional, then select "**Complete**" in the right upper corner.

The steps may vary slightly when updating Tuya.

LED

The blue light is on	The electric socket is turned on
The blue light is off	The electric socket is turned off
The blue light flashes	Reset / Ready for pairing
The blue light flashes slowly until it goes off	Setting has been successful

Note: Each device can be paired with one account only. If you wish to use the socket with multiple devices, share the device using the Tuya app.

Functions

Select the function “Timer”, “Plan”, “Cycler”, “Randomly” or “Automatically” based on your preferences.

Timer: The device switches off or on after the set time has elapsed.

Plan: The device switches off or on at a set time.

Cycler: The device switches on (start at a set time) and off (end at a set time) repeatedly.

Randomly: If the set time interval is equal to or more than 1 hour, the socket switches on within 2-30 minutes after the set timer and switches off within 2-30 minutes before the end of set timer.

If the set time interval is less than 1 hour, the delayed start is 2-X minutes and delayed shutdown is 2-X minutes.

(X= (time interval / 2) -2)

Example: Set timer start to 8:00 and end to 8:30. The device will randomly switch on between 8:02 and 8:13. The device will randomly switch off between 8:17 and 8:28.

Settings

Usage history: Display when the product was turned on / off.

Relay status (On/Off): If “**Off**” is selected, the device stays switched off after a power failure even when the power goes on again. Relay status is automatically set to “Off”.

Compatible with Google Home

Open your Google Home app and in Home Control select “Smart Life”. To successfully pair the device enter correct login details. Your device will show in the Home Control list.

Pairing with Amazon Alexa

- Connect Tuya account to Alexa.
- Open the Alexa app, select “Skills” in the menu and search for “Smart Life”. To choose “Smart Life” select “Enable” and enable Smart Life function.
- You will be redirected to login screen. Enter correct Tuya account login details. Then select “Link Now” to connect accounts.
- Control your device
- Device recognition: First, Echo needs to recognize your device before you can control it. Say “Alexa, discover devices.” to your Echo. Echo will recognize the device which has been previously added using the Smart Life app. The alternative for a new device recognition is selecting the “discover devices” button.
- The recognized devices will show in the list.

Note: Whenever you rename the device in the Smart Life app, Echo will need to discover the device again.

More functions

Pencil icon: Renaming the device

Share device: Shares the device with the household members. Enter login name of the household member in the Tuya app.

Create a group: The devices in the same group can be controlled at the same time.

Frequently asked questions - FAQ

1. *The device cannot be switched off or on, what should I do?*

Make sure your mobile device and socket are connected to the same WiFi network. Make sure the devices plugged in the socket are switched on.

2. *The socket cannot be paired, what should I do?*

- 1) Make sure the device is powered.
- 2) Make sure your mobile device is connected to 2.4GHz WiFi network.
- 3) Make sure the device is within WiFi

range or move the socket to a different place.

4) Check your internet connection. Make sure the router is working.

5) In case the router supports both 2.4GHz and 5GHz signal, choose 2.4GHz and then add the socket.

6) Enable transmission on your router. Configure the encryption method as WPA2-PSK and authorization type as AES, or set both to "automatic".

7) Make sure the WiFi signal is not interrupted, or move the device to a different place with a stronger signal.

8) Make sure the devices connected to the router reach the limit. Try turning off some of the functions on the devices using the WiFi, and connecting the socket again.

9) Make sure the MAC filter function is turned on. Remove the device from the filtered list and make sure the router does not forbid using smart device connection.

10) Make sure you have entered a correct password in the app to connect to WiFi network.

11) Make sure the device is ready for pairing: The blue control flashes rapidly (twice per second) for the quick connection mode, flashes slowly (once per two

- seconds) for Acces Point connection mode.
- 12) Repeat the app configuration process.
 - 13) Reset the socket (factory setting) and try pairing it again.

Technical support

Before you contact the EVOLVEO technical support, please read “FAQ - Frequently Asked Questions”:

www.evolveo.com/helpdesk/

The warranty DOES NOT APPLY to:

- using the device for different purposes
- installation of a different firmware than the one installed in EVOLVEO Terra NV4 or the one which can be manually or automatically downloaded in the device menu
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as fire, water, static electricity, surges, etc.

- damage caused by unauthorized repair



Disposal

The symbol of crossed container on the product, in literature or on the packaging means that in EU all electric and electronic devices, batteries and accumulators must be disposed of in sorted waste at the end of their working life. These products must not be disposed as unsorted municipal waste.



Declaration of Conformity

The Abacus Electric, s.r.o. company declares that EVOLVEO Terra NV4 is in accordance with the requirements of the standards and regulations applicable to this type of device.

The full text of the Declaration of
Conformity can be found at
<https://ftp.evolveo.com/CE/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr /
Importator
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, The Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /
Producător
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Made in China

All rights reserved.
The design and specifications are subject to
change without prior notice.