

Telekonvertor RF1.4x / RF2x Pokyny

Označení

- ① Značka pro nasazení (na straně objektivu)
- ① Značka pro nasazení (na straně fotoaparátu)
- ③ Páčka pro uvolnění objektivu
- ④ Pryžový kroužek

Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon.

Telekonvertory Canon RF1.4x a RF2x zvětšují ohniskovou vzdálenost připevněného objektivu RF 1,4x a 2x.

Když je nasazen telekonvertor RF1.4x, světelnost objektivu se sníží o 1 EV. Když je nasazen telekonvertor RF2x, sníží se světelnost o 2 EV. V obou případech fotoaparát expozici kompenzuje automaticky.

⚠ Upozornění

Podrobné informace o rizicích, která mohou vést ke zranění nebo škodám na majetku.

- **Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.** Produkt může při dotyku způsobit popáleniny nebo zranění.

■ Nasazení a sejmutí objektivu

Nejprve nasadte telekonvertor na objektiv a poté jej připevněte k fotoaparátu.

Chcete-li telekonvertor sejmout, postupujte obráceně.

Odpojit telekonvertor z objektivu lze posunutím páčky pro uvolnění objektivu a otočením telekonvertoru proti směru hodinových ručiček.

■ Bezpečnostní upozornění

- Neponechávejte produkt v nadměrně horkém prostředí, například v automobilu na přímém slunci. Vysoké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci produktu.
- K jednomu fotoaparátu nelze připojit více než jeden telekonvertor.
- Zadní bajonet na telekonvertoru pro uchycení objektivu je opatřen pryžovým kroužkem pro zvýšení odolnosti proti prachu a vodě. Tento pryžový kroužek může třením způsobit šmouhy na bajonetu pro uchycení objektivu fotoaparátu, avšak tyto šmouhy nemají vliv na používání produktu. Pryžové kroužky lze vyměnit v Servisním středisku Canon (za poplatek).
- Použití telekonvertoru může omezit minimální vzdálenost snímání podle technických údajů produktu.
- Při použití objektivu s telekonvertorem se automatické zaostřování zpomalí, aby se zachovala přesnost ovládání automatického zaostřování.

■ Použitelné objektivy RF

RF600mm F11 IS STM
RF800mm F11 IS STM
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

■ Technické údaje

Bajonet: Bajonet Canon RF

Konstrukce objektivu: RF1.4x: 7 prvků ve 4 skupinách
RF2x: 9 prvků v 5 skupinách

Rozměry (Max. průměr × délka):

RF1.4x: Přibližně 71,2 prům. × 20,3 mm.

RF2x: Přibližně 71,2 prům. × 39,3 mm

Hmotnost: RF1.4x: Přibližně 225 g,

RF2x: Přibližně 340 g

Pouzdro: LP811

Přední krytka: Krytka telekonvertoru RF

Zadní krytka: Krytka objektivu proti prachu RF

- Uvedený maximální průměr, délka a hmotnost platí pouze pro samotný telekonvertor.
- Všechny uvedené údaje byly naměřeny dle standardů společnosti Canon.
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.

