



CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS PRODUKTU

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Identifikační štítek kamery je umístěn na spodní straně.



Obsah balení: Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, napájecí adaptér, nabíjecí kabel, souprava pro instalaci na stěnu, uživatelská příručka.

INSTALACE

Kameru Mi 360° Home Security Camera 2K Pro lze umístit na vodorovné povrchy, jako jsou pracovní stoly, jídelní stoly a konferenční stoly. Lze ji také připevnit na zeď.

Instalace kamery na zeď:

1. Nejprve tužkou označte pozice otvorů pro upevnění základny na stěnu a následně ve vyznačených místech vyvrtajte dva otvory. Průměr každého otvoru je cca 6 mm a hloubka cca 30 mm.



2. Do každého vyvrtaného otvoru vložte umělohmotné hmoždinky.




Poznámky:
1. Stěna musí být schopna nést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.
2. Aby se zabránilo možnému zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu nebo ke stěně podle pokynů k instalaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE MICROSD KARTY


Ujistěte se, že je kamera vypnutá. Nadzvedněte objektiv, odkryjete tak slot microSD karty. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby kontaktní body směřovaly dolů.



Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím microSD karty odpojte kameru z napájení. Používejte pouze originální microSD kartu (do velikosti 32 GB) od kvalifikovaného výrobce. Doporučujeme použít kartu s rychlostí čtení a zápisu nejméně U1/Třída 10.

ZAPNUTÍ KAMERY

Zapojte nabíjecí kabel do microUSB portu na zadní straně kamery. Kamera se automaticky zapne a kontrolka začne oranžově blikat. **Poznámka:** Pokud kamera pracuje, neotáčejte ani nerotujte objektivem. Pokud je seřízení polohy objektivu nepříjemné, proveďte kalibraci v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.



KONTROLKA

Modrá: Úspěšně připojeno/Zařízení funguje správně
Bliká modře: Chyba sítě
Bliká rychle oranžově: Čeká na připojení
Bliká pomalu oranžově: Aktualizace

SPOJENÍ S APLIKACÍ MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti. Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky přeměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové zařízení můžete přidat vyhledáním zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté poživovat záznam s jasným obrazem.

*V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).



Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název se mohou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

V případě, že je nutná změna sítě, ke které je kamera připojena, nebo Mi účtu, se kterým je kamera spárována, pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu cca 5 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení. Následně kameru opět připojte k síti a aplikaci. **Poznámka:** Obnovení továrního nastavení kamery nevymaže žádná data na microSD kartě.

SLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE

V aplikaci můžete zobrazit sledování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, upravit vodorovný a svislý úhel, zachytit a zaznamenat a volat.

INFRAČERVENÉ NOČNÍ VIDĚNÍ

Kamera může v noci v závislosti na změně okolního světla automaticky přepnout do režimu nočního vidění. Kamera je vybavena zabudovanými infračervenými světly, které umožňují noční vidění do vzdálenosti až 9 metrů, díky čemuž kamera může pořizovat záznam s jasným obrazem.

PŘEHŘÁVÁNÍ

- Funkce přehrávání kamery je k dispozici pouze pokud je vložena kompatibilní microSD karta.
- Jakmile je microSD karta vložena a kamera připojena k napájení, automaticky začne nahrávat video. Klikněte na tlačítko přehrávání v aplikaci a následně přetažením časové osy zvolte časový úsek, ve kterém chcete pořídit záznam. Maximální podporovaná rychlost přehrávání je 16x.

HOME SURVEILLANCE ASSISTANT

- Pokud je povolena funkce Home Surveillance Assistant a kamera zaznamená pohyb osob a změny v reálném čase, začne nahrávat video sledované oblasti. Následně zařízení odešle oznámení do aplikace.
- V aplikaci můžete povolit nebo zakázat funkci automatického sledování.
- Můžete nastavit 24hodinový, denní, noční, vlastní sledování, citlivost výstrah a časové intervaly výstrah atd.



SDÍLENÍ VIDEÍ

V aplikaci můžete zvolit možnost sdílení zařízení v menu nastavení a sdílet tak kameru s ostatními. Uživatelé, se kterými chcete kameru sdílet, si pro zobrazení obsahu musí stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home App a přihlásit se pomocí svého Mi účtu.

FYZICKÁ BLOKACE OBJEKTIVU

Pokud nechcete nahrávat, klepnutím na „X“ v aplikaci povolíte funkci fyzické blokace objektivu. Kamera automaticky nastaví objektiv tak, aby byl objektiv zakryt krytem samotné kamery, aby chránila soukromí uživatele.



Normální Blokace

Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Rozsah provozní teploty kamery je mezi -10 °C a 40 °C.
- Nepoužívejte kameru v prostředích s teplotami nad nebo pod stanoveným rozsahem.
- Kamera je přesný elektronický výrobek. Neinstalujte kameru do prostředí s vysokou vlhkostí a nedovolte, aby se do ní dostala voda, zajistíte tak její normální provoz.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumistujte ji na místo, kde její objektiv směřuje nebo je blízko reflexního povrchu, například skleněných a bílých stěn, jelikož to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších oblastech tmavší, nebo záběry kamery budou bílé.
- Ujistěte se, že kamera je nainstalována v oblasti, kde je silný signál Wi-Fi sítě. Neumistujte fotoaparát do blízkosti předmětů, které mohou ovlivňovat jeho signál Wi-Fi, jako jsou kovové předměty nebo mikrovlnné trouby.
- Za běžných podmínek používání by toto zařízení mělo být umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

SPECIFIKACE

Název: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Model: MJXJ06CM
Rozměry výrobku: 122 x 78 x 78 mm
Pozorovací úhel: 110°
Apertura: F1.4
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší
Úložště: MicroSD karta (až 32 GB)
Konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 4.2

Kmitočtové pásmo Wi-Fi: 2 412- 2 472 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Wi-Fi: 16 dBm
Kmitočtové pásmo Bluetooth: 2 412- 2 472 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Bluetooth: 2 dBm
Kmitočtové pásmo Wi-Fi: 5 150-5 350 MHz/5 460-5 720 MHz/5 725-5 825 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) Wi-Fi: 13 dBm
Čistá hmotnost: 349 g
Vstup: 5 V=2 A
Rozlišení: 1296p
Video kodek: H.265

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení MJXJ06CM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMÁCIE O LIKVIDACII A RECYKLÁCI

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovat v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávněním a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE



Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJXJ06CM je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POPIS VÝROBKU

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie. Identifikačný štítek kamery je umiestnený na spodnej strane.



Obsah balenia: Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, napájací adaptér, nabíjací kábel, súprava na inštaláciu na stenu, užívateľská príručka.

INŠTALÁCIA


Kameru Mi 360° Home Security Camera 2K Pro možno umiestniť na vodorovné povrchy, ako sú pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Možno ju pripievať aj na stenu.

Inštalácia kamery na stenu:

1. Najprv ceruzkou označte pozície otvorov na upevnenie základne na stenu a potom na vyznačených miestach vyvrtajte dva otvory. Priemer každého otvoru je cca 6 mm a hĺbka cca 30 mm.



2. Do každého vyvrtaného otvoru vložte umelohmotné hmoždinky.



3. Stranu základne priložte tak, aby šípky smerovali hore, a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a potom ich krížovým skrutkovačom zaskrutkujte do hmoždiniek.




1. Stena musí uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.
2. Aby sa zabránilo možnému zraneniu, musí byť kamera bezpečne pripievaná k stropu alebo k stene podľa pokynov na inštaláciu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

INŠTALÁCIA MICROSD KARTY

Ubezpečte sa, že kamera je vypnutá. Naddvihnite objektív, odkryjete tak slot microSD karty. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby kontaktné body smerovali dolu.




Poznámka: Pred vložением a vybratím MicroSD karty odpojte kameru z napájania. Používajte iba originálnu microSD kartu (do veľkosti 32 GB) od kvalifikovaného výrobcu. Odporúčame použiť kartu s rýchlosťou čítania a zápisu aspoň U1/Trieda 10.

ZAPNUTIE KAMERY

Nabíjací kábel zapojte do microUSB portu na zadnej strane kamery. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka začne blikať oranžovo.

Poznámka: Ak kamera pracuje, neatáčajte ani nerotujte objektívom. Ak je nastavenie polohy objektívu nepresné, urobte kalibráciu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.



KONTROLKA

Modrá: Úspešne pripojené/Zariadenie funguje správne
Bliká modro: Chyba siete
Bliká rýchlo oranžovo: Čaká na pripojenie
Bliká pomaly oranžovo: Aktualizácia

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti.

Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu pre prídanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať vyhľadaním zariadenia v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.

*V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).



Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Ak je nutná zmena siete, ku ktorej je kamera pripojená, alebo Mi účtu, s ktorým je kamera spárovaná, špendlíkom stlačte a na cca 5 sekúnd podržte tlačidlo Reset, čím obnovíte továrenské nastavenie. Potom kameru opäť pripojte k sieti a aplikácii.

Poznámka: Obnovenie továrenského nastavenia kamery nevymaže žiadne údaje na microSD karte.

SLEDOVANIE V REÁLNO M ČASE

V aplikácii môžete zobraziť sledovanie v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, upraviť vodorovný a zvislý uhol, zachytiť a zaznamenať a volať.

INFRAČERVENÉ NOČNÉ VIDENIE

Kamera môže v noci v závislosti od zmeny okolitého svetla automaticky prepnúť na režim nočného videnia. Kamera je vybavená zabudovanými infračervenými svetlami, ktoré umožňujú nočné videnie do vzdialenosti až 9 metrov, vďaka čomu kamera môže vyhotoviť záznam s jasným obrazom.

PREHRÁVANIE

- Funkcia prehrávania kamery je k dispozícii, iba ak je vložená kompatibilná microSD karta.
- Ak je microSD karta vložená a kamera pripojená k napájaniu, automaticky začne nahrávať video. Kliknite na tlačidlo prehrávania v aplikácii a potom pretiahnutím časovej osi zvolte časový úsek, v ktorom chcete zhotoviť záznam. Maximálna podporovaná rýchlosť prehrávania je 16x.

HOME SURVEILLANCE ASSISTANT

- Ak je povolená funkcia Home Surveillance Assistant a kamera zaznamená pohyb osôb a zmeny v reálnom čase, začne nahrávať video sledovanej oblasti. Potom zariadenie pošle oznámenie do aplikácie.
- V aplikácii môžete povoliť alebo zakázať funkciu automatického sledovania.
- Môžete nastaviť 24-hodinové, denné, nočné, vlastné sledovanie, citlivosť výstrah, časové intervaly výstrah atď.




ZDIEĽANIE VIDEÍ

V aplikácii môžete zvoliť možnosť zdieľania zariadenia v menu Nastavenie a tak zdieľať kameru s ostatnými. Užívateľia, s ktorými chcete kameru zdieľať, si pre zobrazenie obsahu musia stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home App a prihlásiť sa pomocou svojho Mi účtu.

FYZICKÁ BLOKÁCIA OBJEKTÍVU

Ak nechcete nahrávať, klepnutím na „“ v aplikácii povolíte funkciu fyzickej blokácie objektívu. Kamera automaticky nastaví objektív tak, aby bol objektív zakrytý krytom samotnej kamery, aby chránila súkromie užívateľa.



Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Rozsah prevádzkovej teploty kamery je medzi -10 °C a 40 °C.
- Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou nad alebo pod stanoveným rozsahom.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Kameru neinštalujte do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda, zaistíte tak jej normálnu činnosť.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju na miesto, kde jej objektív smeruje alebo je blízko reflexného povrchu, napríklad sklenených a bielych stien, lebo potom bude obraz v oblasti blízko kamery príliš jasný a vo vzdialenejšej oblasti tmavší, alebo zábery kamery budú biele.
- Ubezpečte sa, že kamera je inštalovaná v oblasti, kde je silný signál Wi-Fi siete. Fotoaparát neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť jeho signál Wi-Fi, ako sú kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Model: MJSXJ06CM

Rozmery výrobku: 122 × 78 × 78 mm

Pozorovací uhol: 110°

Apertúra: F1.4

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší

Úložisko: microSD karta (až 32 GB)

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth 4.2

Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Wi-Fi: 16 dBm

Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2 412 - 2 472 MHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Bluetooth: 2 dBm

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) Wi-Fi: 5 150-5 350 MHz/5

460-5 720 MHz/5 725-5 825 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 13 dBm

Čistá hmotnosť: 349 g

Vstup: 5 V=2 A

Rozlíšenie: 1296p

Video kodek: H.265

ID 28309



Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

CZ | Užívateľská príručka
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovoza

Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika
www.xiaomi.cz

Výrobce | Výrobca

Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne